Pierwsze uruchomienie

Akumulator (1 lub 2) i ładowarka Victron w aplikacji Kapitan Energii. Około 5 minut.

A. Podłącz akumulator (1 lub 2)



1. Włącz **Bluetooth** w telefonie i akumulator. Stań blisko niego. Zamknij inne aplikacje do akumulatora.
2. Otwórz **Kapitan Energii**, zezwól na „urządzenia w pobliżu", dotknij na dolnym pasku **Akumulator**.
3. Na liście **WYKRYTE URZĄDZENIA** znajdź swój akumulator (numer jak na naklejce) i dotknij ☆. Zmieni się w ★: jest przypięty i łączy się sam.
4. **Drugi akumulator, połączony równolegle?** Dotknij ☆ przy drugim i wybierz **DOŁÓŻ**. Liczą się razem (do 4). Gdy nie są połączone równolegle, przypnij osobno, bez „Dołóż".

B. Dodaj MPPT, Orion lub ładowarkę 230 V (Victron)



1. W **VictronConnect** połącz się z urządzeniem (MPPT, Orion lub ładowarka 230 V).
2. ⚙ → **Informacje o produkcie** → włącz **Odczyt natychmiastowy przez Bluetooth** → skopiuj **klucz szyfrowania** (32 znaki).
3. **Zamknij VictronConnect** (połączony blokuje nadawanie). W Kapitanie: **Akumulator** → dotknij urządzenia (odznaka MPPT, ORION, ŁADOWARKA 230 V) → **WKLEJ**.
4. Dotknij **ZAPISZ**. Po kilku sekundach: **Dane na żywo**.
5. Wróć (X) i dotknij ☆ przy urządzeniu. **Każde urządzenie ma własny klucz**, więc całość powtórz dla każdego z nich.

Gotowe. Dotknij okrągłego przycisku **System** na dolnym pasku: zobaczysz, skąd płynie prąd i ile dostaje akumulator.

Nie widać akumulatora

Sprawdź Bluetooth i zgodę „urządzenia w pobliżu". Zamknij inną aplikację do akumulatora: BMS łączy się z jednym telefonem naraz.

„Brak sygnału" przy Victronie

Zamknij VictronConnect, zbliż telefon do urządzenia i poczekaj kilka sekund.

„Klucz nie pasuje"

Wklej klucz jeszcze raz, osobny dla każdego urządzenia (dotknij ZMIEŃ, wklej nowy).